

inverter 1500

Materiale nr.: 6000001007 | Matchkode: EL WR 1500 | EAN-kode: 4045294219802



- » indgangsspænding 10 - 15,5 V DC
- » udgangsspænding 230 V AC 50 Hz
- » ren sinuskurve
- » udgangseffekt 1500 W
- » spidseffekt 3000 W (kortvarigt)

Materialer og farve

Materiale: Aluminium

Dimensioner

Udvendige mål: 421,3 x 248 x 83 mm

Tekniske data

Vægt: 4,14 kg
IP-beskyttelsesklasse: 20
Spænding i volt: 12
230


Overensstemmelse

EMC-overensstemmelse: Ja
ECE-testmærke: E13 R10-05 14279

inverter 1500

Materiale nr.: 6000001007 | Matchkode: EL WR 1500 | EAN-kode: 4045294219802

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
	6000003495	Fjernbetjening til inverter SK SP	EL FEB WR SK SP	4045294514600
	6000001001	Tilslutningskabel sæt 1500	EL AK WR 1500	4045294219574

Beskrivelse

inverteren er med en udgangseffekt på 1500 W velegnet til drift af mindre elektronisk udstyr, såsom bærbare computere, tv, smartphones, tablets eller ladere til batteridrevet værktøj samt elektrisk værktøj i denne klasse. Inverteren genererer en udgangsspænding på 230 V/50 Hz med en ren sinusurve ud fra en indgangsspænding på 10-15,5 V DC.

Inverterens indgang er beskyttet mod:

- omvendt polaritet
- under- og overspænding

På udgangssiden er den udstyret med beskyttelsesanordninger mod:

- kortslutning
- overbelastning
- overophedning

Med inverteren kan du også anvende elektrisk udstyr uden direkte lysnetforbindelse i køretøjet og derved udnytte dit køretøj fuldt ud som mobilt værksted.

inverteren kan valgfrit udstyres med en fjernbetjening. Dermed kan den for eksempel også tændes eller slukkes fra førerhuset. Den er egnet til tilslutning af en bruger.

Anvendelsen af et ekstra batteri anbefales.