

inverter 1000

Materiale nr.: 801014816 | Matchkode: EL WR 1000 | EAN-kode: 4045294164546



- » Indgangsspænding 10 - 15,5 VDC
- » udgangsspænding 230 VAC 50 Hz
- » ren sinusbølge
- » udgangskapacitet 1000 W
- » spidsbelastning 2000 W (midlertidig)

Materialer og farve

Materiale: Aluminium

Dimensioner

Udvendige mål: 372,2 x 200 x 83 mm

Tekniske data

Vægt: 4,80 kg
IP-beskyttelsesklasse: 20
Spænding i volt: 12
230

Overensstemmelse

EMC-overensstemmelse: Ja
ECE-testmærke: E13 R10-05 14279

inverter 1000

Materiale nr.: 801014816 | Matchkode: EL WR 1000 | EAN-kode: 4045294164546

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
	6000003495	Fjernbetjening til inverter SK SP	EL FEB WR SK SP	4045294514600
	6000001000	Tilslutningskabel sæt 1000	EL AK WR 1000	4045294219550

Beskrivelse

inverteren er med en udgangseffekt på 1000 W velegnet til drift af mindre elektronisk udstyr, såsom bærbare computere, tv, smartphones, tablets eller ladere til batteridrevet værktøj samt elektrisk værktøj i denne klasse. Inverteren genererer en udgangsspænding på 230 V/50 Hz med en ren sinuskurve ud fra en indgangsspænding på 10-15,5 V DC.

Inverterens indgang er beskyttet mod:

- omvendt polaritet
- under- og overspænding

På udgangssiden er den udstyret med beskyttelsesanordninger mod:

- kortslutning
- overbelastning
- overophedning

Med inverteren kan du også anvende elektrisk udstyr uden direkte lysnetforbindelse i køretøjet og derved udnytte dit køretøj fuldt ud som mobilt værksted.

inverteren kan valgfrit udstyres med en fjernbetjening. Dermed kan den for eksempel også tændes eller slukkes fra førerhuset. Den er egnet til tilslutning af en bruger.

Anvendelsen af et ekstra batteri anbefales.

Montering og brug i eller uden for køretøjet må udelukkende ske efter kontrol og overholdelse af det fornødne, tilsigtede formål.